

Übersicht der gängigen Stecksysteme

Position		Stecksystem						
Bezeichnung		EH	XH	ZH (SC)	SH	PQ	TP / FP	
Herstellerbezeichnung		JST EH-Connector	JST XH-Connector	JST ZH-Connector	JST SH-Connector	Molex A2512 (SMH250)	Molex A2008 (SMH200)	
Verwendung	Balancer	Kokam, Lipolice, Lipomex, Graupner, Robbe, LRP-VTEC, LipoPower, SLS	Align, Walkera, Topmodel X-Power, Kong Power, E-Flite, die meisten China Importprodukte (z.B. HobbyKing), fast alle Koaxhelis auch von Graupner und Robbe			Polyquest, Hyperion, E-Tec, Jamara, TrueRC, Etec, MaxAmps	Flightpower EVO, Thunderpower, Multiplex (BX)	
	Servo / Empfänger			Servoanschluss GR-12S 33505 und GR-12SC 33566	Servoanschluss GR-12SH 33565, GR-12SH+3xG 33575 und GR-10C S1029			
	Module	Einzelzellenüberwachung am Adapterkabel für GEM, GAM, EAM		Graupner HoTT-Sensoren und Balanceranschluss für GEM, GAM, EAM				
	Sender		Schalterkabel Graupner MC-XX HoTT					
Pinabstand (Pitch)		2,5mm	2,5mm	1,5mm	1,0mm	2,5mm	2,0mm	
Bild	Female							
	Male							
CAD-Modell								
Ausführliches Datenblatt		http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eEH.pdf	http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eXH.pdf	http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf	http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf	http://html.alldatasheetde.com/html-pdf/148131/YEONHO/SMH250-03/218/1/SMH250-03.html	http://html.alldatasheetde.com/html-pdf/148129/YEONHO/SMH200-03P/219/1/SMH200-03P.html	
Bezug Einzelin	Farnell	Gehäuse	1830708*	1516266*	3357557	1679109		
		Crimpkontakte	1863249	1830877	1830899	1679142		
		Stecker	1830714*	1516278*	9491783	1679128		
	Conrad	Gehäuse		740617*	740118			
		Crimpkontakte		741112	740364			
		Stecker		741206*				
		Kabel mit Crimpkontakt		748501				
	Lipopower	Gehäuse	7.794.4G*				7.792.5G	
		Crimpkontakte						
Stecker		7.795.4S*						
Komplett	Lipoly.de	Buchse mit Kabel			LL-KA-SEJSTS3x0.08¹⁾			
	Lipopower	Buchse mit Kabel	7.794.4*	7.796.4*		7.792.5	7.790.4*	
		Stiftteil mit Kabel		7.797.4_PVC*		7.793.5	7.791.4*	
	Der Himmliche Hölein	Buchse mit Kabel			MU46426	MU46010		
	taja - elektronik	Buchse mit Kabel			JST ZH Kabel 3-RBO			

Die Bezugsquellen beziehen sich auf Möglichkeiten des nichtgewerblichen Einkaufs, Lieferant und Artikelnummer sind jeweils direkt verlinkt.
* Beispielauswahl für 4-polige Anschlüsse (3S)

¹⁾ Bei Verwendung als Servokabel an Graupner / SJ Empfängern sind Plus und Minus zu tauschen von den Kabelfarben BRO auf RBO

